

Montage:

Die Micro-Mount wird so auf dem KK-System montiert, dass der lange Teil der Montageschiene in Schussrichtung zeigt.

Umstellen von set up 50m auf set up 100m:

Ein Geschoß einer KK-Match-Patrone fällt von 50 m auf 100 m ca. 25 cm ab.

Um diese Höhendifferenz zu kompensieren, kann die Montageschiene in ihrer Neigung verstellt werden. Es gibt ein set up für 50m und eines für 100m.

Das Umstellen von 50m auf 100m, erfolgt indem die Montageschiene die das ZF trägt, leicht nach UNTEN geneigt wird. Nach dem Strahlensatz sind es wenige Zehntel Millimeter, also kaum sichtbar.

Realisiert wird Dies durch 2 Positionen des Indexierbolzens (in Schussrichtung der Vordere).

Obere Position = 50m

Untere Position = 100 m

Zum Umstellen lösen Sie zunächst die hintere Schraube (Drehpunkt der Montageschiene). Die Schraube des Indexierbolzens drehen Sie komplett heraus und entfernen den Indexierbolzen. Setzen Sie den Bolzen in die gewünschte Position. Es ist darauf zu achten, dass der Bolzen leicht und ohne Gewalt in die entsprechende Position gleitet.

Beide Schrauben festziehen.